外购部件规格书

名称	变压器	图号	GPCS4202\GPCS4203 \GPCS4204\GPCS4205\GPCS4206 GPCS4207\GPCS4208
1	适用系统 所有 第一页	6	检查标准 (1) 产品外观不能损伤，不得有材料及外观缺陷。 (2)必须有出厂检验合格证。 第一页
2	参考厂商 第一页	7	标　记 包装标记 标明名称、规格型号、数量、制造商、 制造时间。 第一页
3	参考规格・型号 第二页		
4	性能参数・配套要求 第二页	8	包装要求 包装牢固，避免损伤和丢失。 第一页
5	形状・尺寸 12.5kg 第三页		

更改记录		批准	审核	制定
	ⓐ Z14-0228 李明 14.12.1			
	ⓑ 换图 Z24-0702 张瑞 2024.11.01	24.11.8	24.11.8	24.11.1

名称	变压器	图号	GPCS4202\GPCS4203\GPCS4204\GPCS4205\GPCS4206 GPCS4207\GPCS4208

3、规格·型号

图号	变压器规格	适用系统
GPCS4202	JBKC-1100VA1	MPK708 异步机
GPCS4203	JBKC-1100VA2	MPK708 同步机
GPCS4204	JBKC-1100VA3	MPK808 异步机
GPCS4205	JBKC-1100VA4	MPK808 同步机
GPCS4206	JBKC-1100VA5	
GPCS4207	JBKC-1100VA6	MPK708A 异步机
GPCS4208	JBKC-1100VA7	MPK708A 同步机

4、性能参数

A、使用环境：

1） 温度：± 50 °C

2） 湿度：RH＝95%(20°C)

B、 技术要求：

1） 工作频率：50～60HZ 通用。

2） 绝缘耐热等级≥F 级。

3） 最高工作温度<120°C (环境温度+温升)。

4） 漆包线采用无氧铜，耐高温。

5） 铁芯采用高导磁，冷轧有取向硅钢片，卷绕而成的节能 C 型铁芯。

6） 变压器浸漆为真空浸漆，真空干燥。

7） 变压器输出侧配套熔断器保护。

8） 变压器一、二次间全隔离，并保证可靠接地。

9） 其绝缘承受 50 周波、2500 伏电压，历时 1 分钟不致产生放电、闪络。

10） 其产品 10 年以上寿命，期间免维护。

11) 要求所有变压器配套保险丝管带有3C认证标识。@

名称	变压器	图号	GPCS4202\GPCS4203\GPCS4204\GPCS4205\GPCS4206 GPCS4207\GPCS4208

C、配套要求：

（1）GPCS4202

a、变压器容量 1.1kVA；

b、输入 380V AC，输出 3 组抽头，分别为：220V AC（700VA）；110V AC（150VA）；110V DC(250VA)。要求整流块制作安装美观。

c、标牌内容：

JBKC-1100VA1 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.LTD			
OUTPUT			INTPUT
700W AC220V	150W AC110V	250W (+)DC110V(-)	AC380V

d、接线端子标注：

输入端子：（7、8 对应 AC380 INPUT）

		7	8

输出端子：（1、2 对应 AC220 OUTPUT；3、4 对应 AC110 OUTPUT；5 对应+DC110 OUTPUT；6 对应-DC110 OUTPUT；2、4 端子可靠接地。）

1	2	3	4	5	6

（2）GPCS4203

a、变压器容量 1.1kVA；

b、输入 380V AC，输出 2 组抽头，分别为：220V AC（900VA）；110V AC（200VA）。

c、标牌内容：

名称	变压器	图号	GPCS4202\GPCS4203 \GPCS4204\GPCS4205\GPCS4206 GPCS4207\GPCS4208

JBKC-1100VA2 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.LTD		
OUTPUT		INTPUT
900W AC220V	200W AC110V	AC380V

d、接线端子标注：

输入端子：（7、8 对应 AC380 INPUT）

		7	8

输出端子：（1、2 对应 AC220 OUTPUT；3、4 对应 AC110 OUTPUT； 2、4 端子可靠接地。）

1	2	3	4

（3）GPCS4204

a、变压器容量 1.1kVA；

b、输入 380V AC，输出 2 组抽头，分别为：220V AC（800VA） 110V DC(300VA)。要求整流块制作安装美观。

c、标牌内容：

JBKC-1100VA3 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.LTD		
OUTPUT		INTPUT
800W AC220V	300W (+)DC110V(-)	AC380V

名称	变压器	图号	GPCS4202\GPCS4203 \GPCS4204\GPCS4205\GPCS4206 GPCS4207\GPCS4208

d、接线端子标注：

输入端子：（7、8 对应 AC380 INPUT）

		7	8

输出端子：（1、2 对应 AC220 OUTPUT；5 对应+DC110 OUTPUT；6 对应-DC110 OUTPUT；2 端子可靠接地。）

1	2	5	6

（4）GPCS4205

a、变压器容量 1.1kVA；

b、输入 380V AC，输出 2 组抽头，分别为：220V AC（700VA） 220V AC(400VA)。

c、标牌内容：

JBKC-1100VA4 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.LTD		
OUTPUT		INTPUT
700W AC220V	400W AC220V	AC380V

d、接线端子标注：

输入端子：（7、8 对应 AC380 INPUT）

		7	8

输出端子：（1、2 对应 AC220 OUTPUT；3、4 对应另一组 AC220 OUTPUT； 2、4 端子可靠接地。）

1	2	3	4

（5）GPCS4206

a、变压器容量 1.1kVA；

b、输入 380V AC，输出 3 组抽头，分别为：220V AC（500VA）；220V AC（350VA）；110V DC(250VA)。要求整流块制作安装美观。

名称	变压器	图号	GPCS4202\GPCS4203\GPCS4204\GPCS4205\GPCS4206 GPCS4207\GPCS4208

c、标牌内容：

JBKC-1100VA5 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.LTD			
OUTPUT			INTPUT
500W AC220V	350W AC220V	250W (+)DC110V(-)	AC380V

d、接线端子标注：

输入端子：（7、8 对应 AC380 INPUT）

		7	8

输出端子：（1、2 对应 AC220 OUTPUT；3、4 对应另一组 AC220 OUTPUT；5 对应+DC110 OUTPUT；6 对应-DC110 OUTPUT； 2、4 端子可靠接地。）

1	2	3	4	5	6

（6）GPCS4207

a、变压器容量 1.1kVA；

b、输入 380V AC，输出 3 组抽头，分别为：220V AC（400VA）；110V AC（450VA）；110V DC(250VA)。要求整流块制作安装美观。

c、标牌内容：

JBKC-1100VA6 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.LTD			
OUTPUT			INTPUT
400W AC220V	450W AC110V	250W (+)DC110V(-)	AC380V

名称	变压器	图号	GPCS4202\GPCS4203\GPCS4204\GPCS4205\GPCS4206 GPCS4207\GPCS4208

d、接线端子标注：

输入端子：（1、2 对应 AC380 INPUT）

1	2		

输出端子：（3、4 对应 AC220 OUTPUT；5、6 对应 AC110 OUTPUT；7 对应+DC110 OUTPUT；8 对应-DC110 OUTPUT；4、6 端子可靠接地。）

3	4	5	6	7	8

e、配套熔断器分别为：AC380V 配 6A，AC220V 配 3A，AC110V 配 3A，DC 110V 配 4A。

（7）GPCS4208

a、变压器容量 1.1kVA；

b、输入 380V AC，输出 2 组抽头，分别为：220V AC（650VA）；110V AC（450VA）。

c、标牌内容：

JBKC-1100VA7 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.LTD		
INTPUT	OUTPUT	
AC380V	650V AC220V	450V AC110V

d、接线端子标注：

输入端子：（1、2 对应 AC380 INPUT）

1	2		

输出端子：（3、4 对应 AC220 OUTPUT；5、6 对应 AC110 OUTPUT；4、6 端子可靠接地。）

3	4	5	6

e、配套熔断器分别为：AC380V 配 6A，AC220V 配 5A，AC110V 配 3A。

名称	变压器	图号	GPCS4202\GPCS4203 \GPCS4204\GPCS4205\GPCS4206 GPCS4207\GPCS4208

5、形状、尺寸





